

TECHNISCHE FICHE PIRM FICHE TECHNIQUE PIRM

PIR-sensor draadloos of bedraad
Capteur PIR sans fil ou câblé



EIGENSCHAPPEN | CARACTÉRISTIQUES

- PIR sensor voor het detecteren van beweging;
 - De sensoren werken op 230V waardoor ze gemakkelijk te plaatsten bij een renovatie;
 - Regelen van ventilatiesystemen C en D;
 - Zowel voor woningen als commerciële gebouwen;
 - Afmetingen: 90x90x17mm;
 - Wandopbouw;
 - Past in een standaard inbouwdoos;
 - Uitgangssignaal via draadloze RF (RF868) of RS485 modbus communicatie;
 - Detecteerd beweging op een maximale afstand van 3m en in ovaal veld van 4 bij 6m;
 - Voor binnengebruik: beschermingsgraad IP31;
 - Werking: instelling limieten via display of mobiele applicatie, instelling in %;
 - Instelling limieten via display of mobiele applicatie, instelling in %.
- Capteur PIR pour la détection de mouvements ;
 - Les capteurs fonctionnent sur 230V, ce qui facilite leur installation lors de rénovations ;
 - Contrôle des systèmes de ventilation C et D ;
 - Pour les bâtiments résidentiels et commerciaux ;
 - Dimensions : 90x90x17mm ;
 - Montage mural ;
 - S'insère dans un boîtier mural standard ;
 - Signal de sortie via RF sans fil (RF868) ou communication modbus RS485 ;
 - Détecte les mouvements à une distance maximale de 3 m et dans un champ ovale de 4 x 6 m ;
 - Pour une utilisation en intérieur : degré de protection IP31 ;
 - Fonctionnement : réglage des limites via l'écran ou l'application mobile, réglage en % ;
 - Réglage des limites via l'écran ou l'application mobile, réglage en %.

TECHNISCHE SPECIFICATIES | VALEURS TECHNIQUES

Functies Fonctionnalités	Waarden Valeurs
Beschermingsklasse (EN 61140) Classe de protection (EN 61140)	II
Soort bescherming (DIN EN 60529) Type de protection (DIN EN 60529)	IP31
Ingangsspanning - Netspanning [V AC/Hz] Tension d'entrée - secteur [V AC/Hz]	230/50
Bedrijfsspanning [V DC] Tension de fonctionnement [V DC]	5
Stroomverbruik [W] Consommation électrique [W]	0,92
Stroomverbruik (in stand-by) [W] Consommation électrique (en mode veille) [W]	0,41
Radiofrequentie [MHz] Fréquence radio [MHz]	868
Bereik van radionetwerk [m] Portée du réseau radio [m]	Vrije veld: 100 / gebouw: 20 Terrain libre : 100 / bâtiment : 20
Afmetingen [H x B x D in mm] Dimensions [H x L x P en mm]	90 x 90 x 17

UITVOERINGEN | VERSIONS

Artikelnummer Numéro d'article	Omschrijving Description
4003000076	PIR-sensor draadloos of bedraad Capteur de présence sans fil ou câblé